

Réinitialisation des fins de course (moteur F)

Endeinstellungen Rücksetzung (Motor KA)

La réinitialisation est possible pendant 40 minutes après la mise sous tension des volets.
Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur sur le volet concerné pour relancer la plage de 40 minutes.

Die Rücksetzung ist während 40 Minuten nach Spannungszuschaltung möglich.
Nach diesem Zeitraum, 7 Sekunden abschalten und Strom wieder anschalten an dem betroffenen Rollladen um die 40 Minuten wieder aufzurufen.

Mettre le ou les inverseurs sur position STOP avant d'effectuer sur le disjoncteur :

Bitte der oder die Schalter auf Position STOP legen, bevor Sie an der Sicherung was durchführen:


Couper 7 secondes -
Brancher 15 secondes.

Couper 7 secondes -
Brancher 15 secondes.

Couper 7 secondes -
Brancher.

Acquittement du volet

Faire un aller-retour de butée à butée.



7 Sek. abschalten -
15 Sek. anschalten.

7 Sek. abschalten -
15 Sek. anschalten.

7 Sek. abschalten -
Anschalten.

Bestätigung des Rollladens

Auf-und Abfahrt von Anschlagbolzen zu Anschlagbolzen.

Nota : pour éviter de réinitialiser les fins de course d'un moteur lors de la séquence coupure secteur décrite ci-dessus, il suffit de mettre l'inverseur du volet concerné en position Montée ou Descente.

Anmerkung: um die Endeinstellungen eines Motors nicht rücksetzen zu müssen bei Stromunterbrechung, braucht man nur der Schalter des betroffenen Rollladens in Position "oben" oder "unten" zu setzen.