



Programme Céliane™

interrupteurs automatiques



0 670 91 (Sable)



0 670 93 (Mandarine)



0 670 94 (Blanc)



0 670 96 (Blanc)

Emb.	Réf.	Interrupteurs automatiques - 230 V~	Emb.	Réf.	Interrupteurs à extinction automatique 230 V~
1	0 670 91 	<p>Seuil de luminosité réglable de 3 à 1000 lux Temporisation réglable de 1s à 16 min avec recyclage tant qu'un mouvement est détecté Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir (réf. 0 670 31) S'installent dans boîte prof. 50 mm recommandée Equipés de boutons-poussoirs de dérogation pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage (sauf réf. 0 670 93) Détection par infrarouge, distance de détection : 10 m maxi réglable (sauf réf. 0 670 93)</p> <p>Inters automatiques sans neutre 400 W 2 fils</p> <p> S'installent en remplacement d'interrupteurs traditionnels sans câblage supplémentaire Permettent la commande de lampes : - 40 W mini à 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V~ - 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Angle horizontal de détection : 180° Avec fonction marche/arrêt manuelle</p>	1	0 670 94 	<p> 3-fils, câblage phase-neutre Allumage manuel extinction automatique dès qu'il n'y a plus de présence dans la pièce Intègre un détecteur de présence bi-technologie pour une gestion de l'éclairage optimisée Temporisation et seuil de luminosité réglables Permettent la commande de lampes : - 2000 W en incandescence ou halogène 230 V~ - 1000 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 500 VA fluocompactes - 500 VA pour les LEDs</p>
1	0 670 90 	<p>Sans fonction marche/arrêt manuelle</p>	1	0 670 96 	<p> 2 fils, sans neutre Allumage manuel extinction automatique dès qu'il n'y a plus de présence dans la pièce Particulièrement adapté aux lieux de passage Temporisation et seuil de luminosité réglables Permettent la commande de lampes : - 400 W en incandescence ou halogène 230 V~ - 400 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique</p>
1	0 670 92 	<p>Inters automatiques avec neutre 3 fils</p> <p> Avec fonction marche/arrêt manuelle Permet la commande de lampes : - jusqu'à 1000 W, incandescentes et halogènes 230 V~ - jusqu'à 500 VA, halogènes TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique - Fluo 500 VA Peuvent commander une VMC (100 VA maxi)</p>			
1	0 670 99 	<p> Sans fonction marche/arrêt manuelle Permet la commande de lampes : - 2000 W en incandescence ou halogène 230 V~ - 1000 VA, halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 500 VA fluocompactes - 500 VA pour les LEDs</p>			
1	0 670 93	<p>Inter automatique de balisage</p> <p> 20 lux - Permet de se repérer dans l'obscurité. Fonction balisage ou veilleuse Détection par infrarouge. Distance de détection 6 m maxi. Angle horizontal de détection : 180°. A positionner à hauteur d'un inter ou d'une prise</p>			